

Frequenz für den Hotspot

Um den Hotspot HF seitig anzusprechen ist eine Frequenz von Vorteil, die im Bandplan irgendwie harmonisiert. Eingebürgert in DL hat sich Simplex **433,450** MHz. Dies ist die DMR Anruf Frequenz welche voreingestellt bei Auslieferung des MMDVM von DD1G0 ist.

Des weiteren möglich sind :

Anruf 433.4500 MHz U276

Kanal 1 433.6125 MHz U289

Kanal 2 433.6250 MHz U290

Kanal 3 433.6375 MHz U291

Kanal 4 433.6500 MHz U292

Kanal 5 433.6625 MHz U293

Kanal 6 433.6750 MHz U294

Kanal 7 433.6875 MHz U295

Ein Hinweis für DL und angrenzende EU Länder im 70cm Band!

Einige EU Nachbarn haben Ihre 70cm Relais im Segment 430-432 MHz. Zum Beispiel die Niederlande. Nutzt man in den Bereich, nach Bandplan um 430MHz, die DMR Hotspot, kommt es auf kurz oder lang zu Kollisionen. Daher kann ich nur nahe legen, den 433MHz Bereich für den Hotspot zu verwenden. Der Hotspot sendet nicht so weit, aber das Handfunkgerät kann bei 500mW auch etwas weiter und empfangen erst recht. Achtet auch auf Hausgemachte Störquellen, so zum Beispiel im 434 MHz (+/-) auf Wettersonden oder anderen drahtlosen Schalter und Steuereinheiten. Sollte also eine Drahtlose Bedienung den Steckdosenschalter nicht mehr steuern, kann es auch der

Hotspot sein.

Es ist nur eine Empfehlung , jeder kann es machen, wie er möchte.

Das Original-Image, von Andy Taylor (MW0MWZ), **hat 438.800 vorgegeben**. Bitte beachtet, das in England im Bereich 438.000 – 440.000MHz (– 7.6MHz Repeater Input Channels) auch Relais sind, wie in DL und 438.800 im speziellen, für Low Power Non-NoV Personal Hot-Spot usage vorgegeben sind. In DL gibt es hingegen viele Repeater auf diese Ausgabe, so zum Beispiel Düsseldorf.

Quelle: rsgb.org